

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://luve.nt-rt.ru> || uev@nt-rt.ru

КОНДЕНСАТОРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



SAV Ø 500

Condensatori ventilati
Air cooled condensers



13.8 - 175.2 kW

Modello	Type	SAV5N (2.1 mm)			4311		4312				4321		4322				4331			
Potenza	Capacity	KW (ΔT 15K)			26,6	23,7	29,2	25,2			53,2	47,4	58,4	50,4			79,8	71,1		
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			6800	5700	6400	5200			13600	11400	12800	10400			20400	17100		
Assorbimento motori	4P	W			690	540	690	540			1380	1080	1380	1080			2070	1620		
Motor power consumption		A			1,4	0,9	1,4	0,9			2,8	1,8	2,8	1,8			4,2	2,7		
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			48	44	48	44			51	47	51	47			52	48		
Modello	Type	SAV5S (2.1 mm)	4410		4411				4420		4421				4430		4431			
Potenza	Capacity	KW (ΔT 15K)	17,2	15,7	19,7	17,5			34,4	31,4	39,4	35			51,6	47,1	59,1	52,5		
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	4800	4100	4400	3700			9600	8200	8800	7400			14400	12300	13200	11100		
Assorbimento motori	6P	W	240	170	240	170			480	340	480	340			720	510	720	510		
Motor power consumption		A	0,6	0,3	0,6	0,3			1,2	0,6	1,2	0,6			1,8	0,9	1,8	0,9		
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	38	34	38	34			41	37	41	37			42	38	42	38		
Modello	Type	SAV5R (2.1 mm)	4510		4511				4520		4521				4530		4531			
Potenza	Capacity	KW (ΔT 15K)	13,8	11,9	15	12,1			27,6	23,8	30	24,2			41,4	35,7	45	36,3		
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	3300	2700	3000	2400			6600	5400	6000	4800			9900	8100	9000	7200		
Assorbimento motori	8P	W	120	80	120	80			240	160	240	160			360	240	360	240		
Motor power consumption		A	0,3	0,2	0,3	0,2			0,6	0,3	0,6	0,3			0,9	0,5	0,9	0,5		
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	30	25	30	25			33	28	33	28			34	29	34	29		
DATI COMUNI / COMMON DATA																				
Elettroventilatori	Ø 500 m x n°		1 o		1 o		1 o		2 oo		2 oo		2 oo		3 ooo		3 ooo			
Fans	Collegamento Connection		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		
Superficie esterna	External surface	m²	24,2		36,3		48,4		48,4		72,6		96,8		72,6		108,9			
Superficie interna	Internal surface	m²	3,2		4,8		6,4		6,4		9,6		12,9		9,6		14,5			
Attacchi	Connections	mm	18/16		22/18		28/22		28/22		35/28		35/28		28/22		35/28			
Volume circuito	Circuit volume	dm³	4,3		6,4		8,5		8,3		12,4		16,2		11,9		17,9			
Peso	Weight	kg (H)	52		56		60		86		94		102		120		132			
Circuiti	Circuits	n°	4		8		8		8		12		16		11		16			